

## GENERADOR HUSQVARNA G3200P



Diseñado para abastecer hogares y lugares de trabajo, este generador de tamaño mediano con potencia nominal de 2,8 kW (50 Hz) es eficiente, confiable y fácil de usar incluso en entornos difíciles donde el suministro de electricidad puede ser limitado. El tanque de combustible de 14 L garantiza un rendimiento continuo de su motor de gasolina de fácil arranque.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Origen                          | RPC                  |
| Cilindrada                      | 212 c.c.             |
| Motor                           | Husqvarna            |
| Potencia máxima de motor (HP)   | 5,8 HP               |
| Peso (Kg)                       | 49 Kg                |
| Capacidad de combustible        | 14 L                 |
| Frecuencia (CA)                 | 50 Hz                |
| Tipo de combustible             | Nafta                |
| Sistema de arranque             | Retráctil            |
| Tensión (CA)                    | 220 V                |
| Capacidad de aceite del motor   | 0,6 Lts.             |
| Fase                            | Monofásico           |
| Potencia nominal (CA) (kW)      | 2,8 kW               |
| AC Salida                       | 2x 220V-20A Type "I" |
| DC Salida                       | 1x 12V-8A            |
| Nivel de potencia sonora medido | 94                   |
| Autonomía (50% / 100%)          | 12 h / 9 h           |
| Consumo (g/kWh)                 | 395 g/kWh            |
| Potencia máxima (CA) (kW)       | 3,2 kW               |